

SFEX SFEX060 - SFEX080

Codification pour commande

FILTRE COMPLET

Types de filtres et tailles		Exemple de configuration : SFEX060							
SFEX060		B	A	A	6	M60	N	P01	
SFEX080									
Avec bypass									
S Sans bypass									
B 0.3 bar									
Joints et traitements de surface									
A NBR									
Raccordements									
A G 3/4"									
B G 1"									
C 3/4" NPT									
D 1" NPT									
E SAE 12 - 1 1/16" - 12 UN									
F SAE 16 - 1 5/16" - 12 UN									
Raccordement pour indicateur de colmatage									
6 Orifices avec bouchons									
Finesse de filtration (média filtrant)									
M60	Maille métallique 60 µm	P10	Papier imprégné	10 µm					
M90	Maille métallique 90 µm	P25	Papier imprégné	25 µm					
M250	Maille métallique 250 µm								
		Δp Élément		Exécution					
		N 8 bar		P01 Standard MP Filtri					
				Pxx Personnalisation					

ÉLÉMENT FILTRANT

Types d'éléments filtrants et tailles		Exemple de configuration : FEX060				
FEX060		M60	A	N	P01	
FEX080						
Finesse de filtration (média filtrant)						
M60	Maille métallique 60 µm	P10	Papier imprégné	10 µm		
M90	Maille métallique 90 µm	P25	Papier imprégné	25 µm		
M250	Maille métallique 250 µm					
Joints et traitements de surface						
A NBR						
		Δp Élément		Exécution		
		N 8 bar		P01 Standard MP Filtri		
				Pxx Personnalisation		

ACCESSOIRES

Indicateur de colmatage	page		page
VVB Vacuomètre à prise radiale	13	VEB Vacuostat électrique	12
VVS Manomètre à prise radiale	13	VLB Vacuostat visuel et électrique	12

Taille de filtre	H [mm]
060	202
080	265

Raccordements	T	R
A	G 1/8"	M6
B	G 1/8"	M6
C	1/8" NPT	1/4" UNC
D	1/8" NPT	1/4" UNC
E	1/8" NPT	1/4" UNC
F	1/8" NPT	1/4" UNC

